

# Ficha de producto

## Tecnología de automatización - sensores y actuadores




Producto	<b>M12 Cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP69K, UL 2238, PVC, gris, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>, 5 m</b>
Área	<b>M12-A</b>
Codificación	<b>código A</b>
Serie	<b>763</b>
Número de artículo	<b>77 3434 3429 20004-0500</b>


### Ilustración



### Dibujo a escala



### Disposición de los contactos (lado de la conexión)



### Tolerancia de longitud del cable

<i>cable length</i>	<i>tolerance</i>
≥ 0,10 m	+ 0,03 m
≥ 0,20 m	+ 0,04 m
≥ 0,50 m	+ 0,07 m
≥ 1,00 m	+ 0,10 m
≥ 2,00 m	+ 0,15 m
≥ 5,00 m	+ 0,20 m
≥ 10,0 m	+ 0,25 m
≥ 20,0 m	+ 0,35 m

### Datos técnicos

#### Características generales

Número de parte	<b>77 3434 3429 20004-0500</b>
Diseño de conector	Cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra
Tipo estándar	DIN EN 61076-2-101
Codificación	código A
Longitud del cable	5 m (Otras longitudes disponibles previa solicitud).
Versión	Cable de conexión
Sistema de bloqueo de conector	tornillo
Terminación	moldeado en el cable
Grado de protección	IP69K
Sección de conexión	0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 22
Rango de temperatura desde / hasta	-25 °C / 90 °C
Operacion mecanica	> 100 ciclos de conexión
Peso (gr)	225.35

# Ficha de producto

## Tecnología de automatización - sensores y actuadores



Producto	<b>M12 Cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP69K, UL 2238, PVC, gris, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>, 5 m</b>
Área	<b>M12-A</b>
Codificación	<b>código A</b>
Serie	<b>763</b>
Número de artículo	<b>77 3434 3429 20004-0500</b>

Número de arancel aduanero	85444290
País de origen	DE/USA

### Parámetros eléctricos

Voltaje nominal	250 V
Voltaje de impulso nominal	2500 V
Corriente nominal (40 ° C)	4,0 A
Grado de contaminación	3
Categoría de sobrevoltaje	II
Grupo de materiales	II
Cumplimiento de EMV	sin blindaje

### Material

Material del cuerpo de contacto	PUR
Material de contacto	CuZn (latón) / CuSn (bronce)
Chapado de contacto	Au (oro)
REACH SVHC	None (No pollutants)
PFAS presentes	SCIP-number not available

### Datos de cable - Estructura del cable

Diámetro del cable	4,8 mm
Sección transversal	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
carcasa de material	PVC
Aislamiento de un solo cable	PVC
Estructura de un solo cable	42 x 0,10 mm
Color del cable	gris

### Datos de cable - Propiedades mecánicas

Cable de radio de curvatura fijo	$\geq 5 \times \varnothing$
Radio de curvatura del cable móvil	$\geq 10 \times \varnothing$
Ciclos de flexión	> 2 millones
Aceleración permitida	máx. 5 m/s <sup>2</sup> + 1 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de viaje	$\leq 200$ m / min (5 m de distancia horizontal)

### Datos de cable - Propiedades térmicas

Cable de rango de temperatura en movimiento de / a	-5 °C / 105 °C
Cable de rango de temperatura fijo de / a	-40 °C / 105 °C

### Autorizaciones / aprobaciones

Approvals	UL 2238
-----------	---------

# Ficha de producto

## Tecnología de automatización - sensores y actuadores



Producto	<b>M12 Cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP69K, UL 2238, PVC, gris, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>, 5 m</b>
Área	<b>M12-A</b>
Codificación	<b>código A</b>
Serie	<b>763</b>
Número de artículo	<b>77 3434 3429 20004-0500</b>

### Clasificaciones

ETIM 9.0

EC002638

# Ficha de producto

## Tecnología de automatización - sensores y actuadores



Producto	<b>M12 Cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP69K, UL 2238, PVC, gris, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>, 5 m</b>
Área	<b>M12-A</b>
Codificación	<b>código A</b>
Serie	<b>763</b>
Número de artículo	<b>77 3434 3429 20004-0500</b>

### Aviso general de exención de responsabilidad

El conector no debe estar enchufado ni estar desenchufado bajo carga. El incumplimiento y el uso inadecuado pueden provocar lesiones personales.

Los conectores se han desarrollado para aplicaciones en planta de ingeniería, control y construcción de equipos eléctricos. El usuario es responsable de comprobar si los conectores también se pueden utilizar en otras áreas de aplicación.

Para proteger contra la apertura involuntaria del conector, la rosca entre la carcasa y la cabeza del conector debe asegurarse con un adhesivo de cianoacrilato adecuado cuando se use en circuitos con voltajes peligrosos al tacto. Esto no se aplica a los conectores utilizados en circuitos SELV y PELV según IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Los conectores que se utilizan en circuitos con voltajes peligrosos al tacto sólo pueden ser instalados y utilizados por, o bajo la supervisión de, personas con formación en ingeniería eléctrica, teniendo en cuenta las normativas y normas aplicables.

El usuario debe tomar las precauciones de seguridad adecuadas para asegurarse de que el conector no pueda desconectarse accidentalmente.

Los conectores enchufables con protección del recinto IP67 e IP68 no son adecuados para su uso bajo el agua. Cuando se utilizan en exteriores, los conectores enchufables deben protegerse por separado contra la corrosión. Para obtener más información sobre las clases de protección IP, consulte "información técnica" Centro de descargas

Por favor observe el grado de contaminación y la categoría de sobretensión. Para obtener más información, consulte el centro de descargas "información técnica"

Para bloquear el conector del cable con el conector del dispositivo, el anillo roscado se aprieta "apretado con la mano"(aprox. 60 cNm).

La especificación de la clase de protección se aplica a condición de que los cuatro agujeros de montaje se realicen como agujeros ciegos.

## DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Para la parte no.: 77 3434 3429 20004-0500

10/03/2026

Con respecto a la

**Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) N° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) N° 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.**

Con el reglamento REACH, la UE ha creado un sistema uniforme de registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos - o REACH. El propósito de esta regulación es asegurar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente.

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG confirma por la presente que actúa como usuario intermedio (fabricante de productos) de acuerdo con el reglamento mencionado.

Obtenemos todas las materias primas y/o preparados, de los que se fabrican los conectores, de proveedores que ya han registrado o prerregistrado todas las sustancias, incluidas las presentes en los preparados. Los productos suministrados por la empresa no están sujetos a registro.

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG no utiliza en sus productos ninguna de las sustancias enumeradas en el anexo XVII del Reglamento REACH en concentraciones que superen los límites establecidos en el ámbito de aplicación del Reglamento.

Con respecto al artículo 33(1) del reglamento REACH, Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG cumple con sus obligaciones de información:

Se ha publicado una lista actualizada de candidatos (lista de candidatos de sustancias altamente preocupantes para su autorización, al 04/02/2026 véase: <https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>) de conformidad con el artículo 59 (1, 10) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH). En el mencionado artículo se incluyen las siguientes sustancias de la lista actualizada de candidatos en concentraciones superiores al 0,1% en masa:

- None (No pollutants)

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con nuestro Equipo de Conformidad de Productos:

Product-Compliance@binder-connector.de

## DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Para la parte no.: 77 3434 3429 20004-0500

10/03/2026

Con respecto a la

**DIRECTIVA DELEGADA DE LA COMISIÓN (UE) 2015/863  
de 31 de marzo de 2015**

**por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias restringidas**

La Directiva 2011/65/UE establece disposiciones sobre la restricción de la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) con miras a contribuir a la protección de la salud humana y el medio ambiente, incluida la recuperación y eliminación ecológicamente racional de los residuos de EEE.

### ANEXO II

Sustancias sujetas a las restricciones mencionadas en el artículo 4.1 y concentraciones máximas permisibles en materiales homogéneos en porcentaje del peso

Plomo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo hexavalente (0,1 %) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1 %) Éteres de difenilo polibromado (PBDE) (0,1 %) Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) (0,1 %) Butilbencilftalato (BBP) (0,1 %) Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG confirma por la presente que cumple con todos los artículos estándar de la mencionada Directiva. Nuestros productos no contienen ninguna de las sustancias prohibidas especificadas por encima de las concentraciones máximas permitidas que se especifican en ellos, teniendo en cuenta las excepciones del Anexo III de la Directiva 2011/65/UE.

- Cumple con la RoHS III sin excepción

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con nuestro Equipo de Conformidad de Productos:

[Product-Compliance@binder-connector.de](mailto:Product-Compliance@binder-connector.de)

## DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Para la parte no.: 77 3434 3429 20004-0500

10/03/2026

con respecto a

### Declaración de cumplimiento con China RoHS - Componentes

Por la presente declaramos la conformidad de este producto con los requisitos de marcado de China. Este producto puede reciclarse y utilizarse de forma segura durante su período de uso ecológico de 50 años.

Estos artículos se venden exclusivamente como componentes para la producción. Según la norma SJ/T 11364-2014 para productos electrónicos, no se requiere una etiqueta EFUP (Environmentally Friendly Use Period). Al final de su vida útil, este producto debe ser reciclado para la protección del medio ambiente, ya que puede contener sustancias o elementos como se muestra en el siguiente cuadro:

Nombre de la sustancia	Sustancia peligrosa					
	Dirige (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente Cromo (Cr(VI))	Polibromado bifenilos (PBB)	Polibromado difenilo éteres (PBDE)
Conectores	0	0	0	0	0	0

Este cuadro se ha preparado de conformidad con las disposiciones del documento SJ/T 11364.

O: Indica que dicha sustancia peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del requisito del límite de GB/T 26572

X: Indica que dicha sustancia peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte está por encima del requisito del límite de GB/T 26572

La tabla muestra dónde se pueden encontrar estas sustancias en este Producto Eléctrico y Electrónico.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con nuestro Equipo de Conformidad de Productos:

[Product-Compliance@binder-connector.de](mailto:Product-Compliance@binder-connector.de)

# Certificate of Compliance

**Certificate Number:**

UL-US-L302391-081122-72402102-7

**Report Reference:**

E302391-20120427

**Issue Date:**

2025-04-03

Issued to:

**Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG**  
**Roetelstrasse 27 Neckarsulm 74172**  
**Germany**

This certificate confirms that representative samples of:

**CYJV - Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution**

**See Addendum Page for Product Designation(s).**

Have been evaluated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

**UL 2238, Edition 3, Issue Date 2018-10-02, Revision Date 2024-12-05**

Additional Information:

See UL Product iQ® at <https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.



David Piecuch  
UL Mark Certification Program Owner



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-US-L302391-081122-72402102-7  
Report reference E302391-20120427  
Date 2025-04-03

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

## Cable Assemblies

**Model(s):** 79 3429 285 03, 79 3429 307 04, 79 3429 340 04, 79 3429 362 04, 79 3429 364 04, 79 3429 367 04, 79 3429 372 04, 79 3429 373 04, 79 3429 376 04, 79 3429 378 04, 79 3429 389 04, 79 3429 411 04, 79 3429 412 04, 79 3429 416 04, 79 3429 526 04, 79 3429 529 04, 79 3429 534 04, 79 3429 553 04, 79 3429 669 04, 79 3429 738 04, 79 3429 779 04, 79 3429 780 04, 79 3429 795 04, 79 3429 796 04, 79 3429 809 04, 79 3429 830 04, 79 3529 320 04, 79 3529 321 04, 79 5203 04 03, 79 5203 10 03, 79 5203 110 03, 79 5203 113 03, 79 5214 104 03, 79 5214 110 03, 79 5215 112 03, 79 5215 55 03, Series 876 – D-coded 4529, 4527, 4557 and 4559

**Model(s):** Series 718-763 (M8-M12) Cat. No. 77, 3208, 3403, 3405, 3406, 3408, 3608 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629, 5134, 4029, 4027, 4030, 4034 or 5108 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629 or 5134, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 10, 12, 13, 20 or 30, followed by 03 or 04, followed by any four digits (XXXX).

**Model(s):** Series 763, 766, 866 or 876, Cat. No. 77 followed by 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 8127, 8129, 3527, 3529, 2627, 2629, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4557, 4559, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927, 4929, 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4554, 4550, 4534, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934 or 5134, followed by 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 2630, 2634, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4534, 4554, 4550, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934, 5134, 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 3527, 3529, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4627, 4557, 4559, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927 or 4929 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

## Cable Assemblies

**Model(s): Series 763, 766, 866 or 876, :** 77 followed by 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 8127, 8129, 3527, 3529, 2627, 2629, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4557, 4559, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927, 4929, 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4554, 4550, 4534, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934 or 5134, followed by 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 2630, 2634, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4534, 4554, 4550, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934, 5134, 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 3527, 3529, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4627, 4557, 4559, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927 or 4929 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.



# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-US-L302391-081122-72402102-7  
Report reference E302391-20120427  
Date 2025-04-03

## Cable assemblies

**Model(s): Series 763-870 (M12-7/8),** : 77, followed by 2527, 2529, 2530 or 2534 followed by 1527, 1529, 1530 or 1534 followed by 2, 5 or 6, followed by 00, 01, 07, 10, 11, 17, 20, 21, 30 or 37 followed by 05, followed by any four digits (XXXX).

## Cable assemblies, "Series 718-766 (M8-M12)"

**Model(s):** 79 3429 368 04

**Model(s):** 77 followed by 3108, 3208, 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629, 5134, 4029, 4027, 4030, 4034 or 5108 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629 or 5134, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 10, 12, 13, 20 or 30, followed by 03 or 04, followed by any four digits (XXXX)

## Cable assemblies, "Series 763"

**Model(s):** 77 followed by 9827, 9829, 9830, 9834, 9836 or 9838 followed by 9830, 9834, 9836, 9838, 9827 or 9829 followed by 2, 3, 4, 6, 7 or 8 followed by 03 or 13 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

## Cable assemblies, "Series 765 (M12-2xM8/M12)"

**Model(s):** 77 followed by 9827, 9829, 9830, 9831, 9832, 9857, 9867, 9868, 9875, 9877 or 9885 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2530, 2534, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3430, 3434, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4230, 4234, 4430, 4434, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 5134, 2527, 2529, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3427, 3429, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4227, 4229, 4427, 4429, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829 or 4927 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30 or 37 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

## Cable assemblies, "Series 765 (M8-2xM8/M12)"

**Model(s):** 77 followed by 9805 or 9806 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2530, 2534, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3430, 3434, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4230, 4234, 4430, 4434, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 5134, 2527, 2529, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3427, 3429, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4227, 4229, 4427, 4429, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829 or 4927 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX)

## Cable assemblies, "Series F&B"

**Model(s):** 77 followed by 3730 or 3734, followed by 3729 or 3727

## Female Cable Fittings

**Model(s): Series 766,** : 77 followed by 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4930 or 4934 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

## Female cable fittings, "Double Series 765"

**Model(s):** 77 followed by 9806, 9830, 9832 or 9868

## Female cable fittings, "Series 763"

**Model(s):** Series 766, Cat. No. 77



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-US-L302391-081122-72402102-7  
Report reference E302391-20120427  
Date 2025-04-03

**Model(s):** 77, followed by 2530 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3420, 3424, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 2630, 2634, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4630, 4634 or 5134, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

**Female cable fittings, "Series 763",**

**Model(s):** 77 followed by 9830, 9834, 9836 or 9838 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 6, 7 or 8 followed by 03 or 13 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

**Female cable fittings, "Series 866"**

**Model(s):** 77, followed by 4706, 4708, 4730, 4734, 4830 or 4834 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

**Female cable fittings, "Series 876"**

**Model(s):** 77, followed by 4530 or 4534 4550 or 4554, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05 or 08, followed by any four digits (XXXX).

**Female cable fittings, "Series F&B"**

**Model(s):** 77 followed by 3730 or 3734, followed by 0000, 9898

**Male cable fittings, "Double Series 765"**

**Model(s):** 77 followed by 9805, 9827, 9829, 9831, 9857, 9867, 9875, 9877, 9885 9853, 9855, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

**Male cable fittings, "Series 763"**

**Model(s):** 77, followed by 2527 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 8127, 8129, 3527, 3529, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4627 or 4629, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

**Male cable fittings, "Series 763",**

**Model(s):** 77 followed by 9827 or 9829 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 6, 7 or 8 followed by 03 or 13 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

**Male cable fittings, "Series 766"**

**Model(s):** 77, followed by 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4927 or 4929 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

**Male cable fittings, "Series 866"**

**Model(s):** 77, followed by 4703, 4705, 4727, 4729, 4827 or 4829 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

**Male cable fittings, "Series 876"**

**Model(s):** 77, followed by 4527 or 4529 4557 or 4559, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05 or 08 followed by any four digits (XXXX).

**Male cable fittings, "Series F&B"**



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

**Certificate number** UL-US-L302391-081122-72402102-7  
**Report reference** E302391-20120427  
**Date** 2025-04-03

**Model(s):** 77 followed by 3729 or 3727 followed by 0000, 9898, followed by 2 followed by 04 or 09, followed by 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

# Certificate of Compliance

**Certificate Number:**

UL-CA-L302391-081422-72402102-7

**Report Reference:**

E302391-20120427

**Issue Date:**

2025-04-03

Issued to:

**Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG**  
**Roetelstrasse 27 Neckarsulm 74172**  
**Germany**

This certificate confirms that representative samples of:

**CYJV7 - Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution Certified for Canada**

**See Addendum Page for Product Designation(s).**

Have been evaluated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

**CSA C22.2 No. 182.3, 2nd Ed., Issue Date: 2016-07, Revision Date: 2021-5**

Additional Information:

See UL Product iQ® at <https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.



A handwritten signature in black ink that reads 'David Piecuch'.

David Piecuch  
UL Mark Certification Program Owner

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-CA-L302391-081422-72402102-7  
Report reference E302391-20120427  
Date 2025-04-03

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

## Cable Assemblies

**Model(s):** 79 3429 285 03, 79 3429 307 04, 79 3429 340 04, 79 3429 362 04, 79 3429 364 04, 79 3429 367 04, 79 3429 372 04, 79 3429 373 04, 79 3429 376 04, 79 3429 378 04, 79 3429 389 04, 79 3429 411 04, 79 3429 412 04, 79 3429 416 04, 79 3429 526 04, 79 3429 529 04, 79 3429 534 04, 79 3429 553 04, 79 3429 669 04, 79 3429 738 04, 79 3429 779 04, 79 3429 780 04, 79 3429 795 04, 79 3429 796 04, 79 3429 809 04, 79 3429 830 04, 79 3529 320 04, 79 3529 321 04, 79 5203 04 03, 79 5203 10 03, 79 5203 110 03, 79 5203 113 03, 79 5214 104 03, 79 5214 110 03, 79 5215 112 03, 79 5215 55 03, Series 876 – D-coded 4529, 4527, 4557 and 4559

**Model(s):** Series 718-763 (M8-M12) Cat. No. 77, 3208, 3403, 3405, 3406, 3408, 3608 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629, 5134, 4029, 4027, 4030, 4034 or 5108 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629 or 5134, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 10, 12, 13, 20 or 30, followed by 03 or 04, followed by any four digits (XXXX).

**Model(s):** Series 763, 766, 866 or 876, Cat. No. 77 followed by 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 8127, 8129, 3527, 3529, 2627, 2629, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4557, 4559, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927, 4929, 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4554, 4550, 4534, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934 or 5134, followed by 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 2630, 2634, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4534, 4554, 4550, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934, 5134, 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 3527, 3529, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4627, 4557, 4559, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927 or 4929 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

## Cable Assemblies

**Model(s): Series 763, 766, 866 or 876, :** 77 followed by 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 8127, 8129, 3527, 3529, 2627, 2629, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4557, 4559, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927, 4929, 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4554, 4550, 4534, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934 or 5134, followed by 2530, 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3420, 3424, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 2630, 2634, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4530, 4534, 4554, 4550, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 4930, 4934, 5134, 2527, 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 3527, 3529, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4527, 4529, 4627, 4557, 4559, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829, 4927 or



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

© 2025 UL LLC. All rights reserved.  
Form-JLID-019496 – ver 1.0

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-CA-L302391-081422-72402102-7  
Report reference E302391-20120427  
Date 2025-04-03

4929 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

## Cable assemblies

**Model(s): Series 763-870 (M12-7/8),** : 77, followed by 2527, 2529, 2530 or 2534 followed by 1527, 1529, 1530 or 1534 followed by 2, 5 or 6, followed by 00, 01, 07, 10, 11, 17, 20, 21, 30 or 37 followed by 05, followed by any four digits (XXXX).

## Cable assemblies, "Series 718-766 (M8-M12)"

**Model(s):** 79 3429 368 04

**Model(s):** 77 followed by 3108, 3208, 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629, 5134, 4029, 4027, 4030, 4034 or 5108 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2827, 2829, 2830, 2834, 2927, 2929, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3227, 3229, 3230, 3234, 3327, 3329, 3330, 3334, 3427, 3429, 3430, 3434, 3627, 3629, 3630, 3634, 3727, 3729, 3730, 3734, 3827, 3829, 3830, 3834, 3930, 3934, 4627, 4629 or 5134, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 10, 12, 13, 20 or 30, followed by 03 or 04, followed by any four digits (XXXX)

## Cable assemblies, "Series 763"

**Model(s):** 77 followed by 9827, 9829, 9830, 9834, 9836 or 9838 followed by 9830, 9834, 9836, 9838, 9827 or 9829 followed by 2, 3, 4, 6, 7 or 8 followed by 03 or 13 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

## Cable assemblies, "Series 765 (M12-2xM8/M12)"

**Model(s):** 77 followed by 9827, 9829, 9830, 9831, 9832, 9857, 9867, 9868, 9875, 9877 or 9885 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2530, 2534, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3430, 3434, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4230, 4234, 4430, 4434, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 5134, 2527, 2529, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3427, 3429, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4227, 4229, 4427, 4429, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829 or 4927 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30 or 37 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

## Cable assemblies, "Series 765 (M8-2xM8/M12)"

**Model(s):** 77 followed by 9805 or 9806 followed by 3403, 3405, 3406, 3408, 3608, 3208, 3703, 3705, 3706, 3708, 3808, 2530, 2534, 2830, 2834, 2930, 2934, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3430, 3434, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4230, 4234, 4430, 4434, 4630, 4634, 4706, 4708, 4730, 4734, 4830, 4834, 5134, 2527, 2529, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3427, 3429, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4227, 4229, 4427, 4429, 4627, 4629, 4703, 4705, 4727, 4729, 4827, 4829 or 4927 followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX)

## Cable assemblies, "Series F&B"

**Model(s):** 77 followed by 3730 or 3734, followed by 3729 or 3727

## Female Cable Fittings

**Model(s): Series 766,** : 77 followed by 4230, 4234, 4330, 4334, 4430, 4434, 4930 or 4934 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

## Female cable fittings, "Double Series 765"

**Model(s):** 77 followed by 9806, 9830, 9832 or 9868



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

© 2025 UL LLC. All rights reserved.  
Form-ULID-019496 – ver 1.0

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-CA-L302391-081422-72402102-7  
Report reference E302391-20120427  
Date 2025-04-03

## Female cable fittings, "Series 763"

**Model(s):** Series 766, Cat. No. 77

**Model(s):** 77, followed by 2530 2534, 2730, 2734, 2830, 2834, 2930, 2934, 3420, 3424, 3030, 3034, 3134, 3230, 3234, 3330, 3334, 3430, 3434, 8130, 8134, 3530, 3534, 2630, 2634, 3630, 3634, 3730, 3734, 3830, 3834, 3930, 3934, 4030, 4034, 4630, 4634 or 5134, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

## Female cable fittings, "Series 763",

**Model(s):** 77 followed by 9830, 9834, 9836 or 9838 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 6, 7 or 8 followed by 03 or 13 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

## Female cable fittings, "Series 866"

**Model(s):** 77, followed by 4706, 4708, 4730, 4734, 4830 or 4834 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

## Female cable fittings, "Series 876"

**Model(s):** 77, followed by 4530 or 4534 4550 or 4554, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05 or 08, followed by any four digits (XXXX).

## Female cable fittings, "Series F&B"

**Model(s):** 77 followed by 3730 or 3734, followed by 0000, 9898

## Male cable fittings, "Double Series 765"

**Model(s):** 77 followed by 9805, 9827, 9829, 9831, 9857, 9867, 9875, 9877, 9885 9853, 9855, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 followed by 00 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

## Male cable fittings, "Series 763"

**Model(s):** 77, followed by 2527 2529, 2727, 2729, 2827, 2829, 2927, 2929, 3227, 3229, 3327, 3329, 3417, 3419, 3427, 3429, 8127, 8129, 3527, 3529, 3627, 3629, 3727, 3729, 3827, 3829, 4027, 4029, 4627 or 4629, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).

## Male cable fittings, "Series 763",

**Model(s):** 77 followed by 9827 or 9829 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 6, 7 or 8 followed by 03 or 13 followed by 03, 04 or 05 followed by any four digits (XXXX).

## Male cable fittings, "Series 766"

**Model(s):** 77, followed by 4227, 4229, 4327, 4329, 4427, 4429, 4927 or 4929 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 02, 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

## Male cable fittings, "Series 866"

**Model(s):** 77, followed by 4703, 4705, 4727, 4729, 4827 or 4829 followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04 or 05, followed by any four digits (XXXX).

## Male cable fittings, "Series 876"



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-CA-L302391-081422-72402102-7  
Report reference E302391-20120427  
Date 2025-04-03

**Model(s):** 77, followed by 4527 or 4529 4557 or 4559, followed by 0000, 9898, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8, followed by 00, 01, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 37 or 39, followed by 03, 04, 05 or 08 followed by any four digits (XXXX).

**Male cable fittings, "Series F&B"**

**Model(s):** 77 followed by 3729 or 3727 followed by 0000, 9898, followed by 2 followed by 04 or 09, followed by 03, 04, 05, 08 or 12, followed by any four digits (XXXX).



Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact-us>.